

Monteringsprofil | Gulvskabe, CLPF



Monteringsprofilerne kan monteres i alle retninger, hvilket giver fuld fleksibilitet ved montering af tilbehør, komponenter og andet udstyr.

FUNKTIONER

Beskrivelse: CLPF profilsystemet består af en 40 mm bred og 25 mm høj profil, som kan monteres i alle retninger i skabsrammen. Den kan også bruges i kombination med CLPK og VB profilerne. Ved at dreje profilen kan den bruges som standard CP20/40-profil i kombination med GLM 40/6 glidebolt til montering af installationsmateriale, som kræver justering i dybden. Når disse profiler er monteret på skabsrammen, flugter de med skabsprofilerne. Der er to rækker hulmønstre til fastgørelse med burmøtrikker og selvskærende skruer. Til 90 mm brede profiler kan to profiler monteres ved siden af hinanden.

Materiale: Forzinket stål.

Pakke størrelse: 4 profiler inklusive snap-line til fastgørelse

Materiale: Lakeret Stål
Finish: Forzinket Stål
Tykkelse: 1.5mm

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Højde	Bredde	Dybde	Kompatibel kabinetshøjde	Kompatibel kabinetsbredde	Compatible Enclosure Depth
CLPF1000	40mm	925mm	25mm	1000mm min	1000mm min	1000mm min
CLPF1200	40mm	1125mm	25mm	1200mm min	1200mm min	1200mm min
CLPF1400	40mm	1325mm	25mm	1400mm min	1400mm min	1400mm min
CLPF1600	40mm	1525mm	25mm	1600mm min	1600mm min	1600mm min
CLPF1800	40mm	1725mm	25mm	1800mm min	1800mm min	1800mm min
CLPF2000	40mm	1925mm	25mm	2000mm min	2000mm min	2000mm min
CLPF2200	40mm	2125mm	25mm	2200mm min	2200mm min	2200mm min
CLPF300	40mm	225mm	25mm	300mm min	300mm min	300mm min
CLPF400	40mm	325mm	25mm	400mm min	400mm min	400mm min
CLPF500	40mm	425mm	25mm	500mm min	500mm min	500mm min
CLPF600	40mm	525mm	25mm	600mm min	600mm min	600mm min

Katalognummer	Højde	Bredde	Dybde	Kompatibel kabinetshøjde	Kompatibel kabinetsbredde	Compatible Enclosure Depth
CLPF800	40mm	725mm	25mm	800mm min	800mm min	800mm min

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

