

Tapas laterales para el zócalo | Armarios autoportantes, PS



El espacio adicional habilitado por el zócalo se cierra con estos paneles a fin de limitar el acceso a esta zona.

CARACTERÍSTICAS

Descripción: Paneles laterales para cubrir los zócalos PF en sentido de fondo. Paneles con doble plegado para máxima robustez. Compatible con las gamas combinable y semicompackta.

Material: Chapa de acero de 1,5 mm.

Acabado: Pintado al polvo, texturado RAL 7022.

Cantidad por embalaje: 2 paneles. Material de montaje incluido con PF/PV.

Comentario: puede mejorarse la rigidez de los zócalos combinables usando paneles laterales, aunque los cables no podrán pasar fácilmente a través de ellos; además, para optimizar la rigidez de los zócalos combinables deberán usarse perfiles de combinación de zócalos PCP

Material:	Acero dulce
Acabado:	Polvo recubierto
Color:	Umbra Gray
Código de color:	RAL 7022
Espesor:	1.5mm

ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Familia de productos	Material del armario
PS1050	PS1050	100mm	500mm	27mm	Autoportante	Acero dulce
PS2050	PS2050	200mm	500mm	27mm	Autoportante	Acero dulce
PS1040	PS1040	100mm	400mm	27mm	Autoportante	Acero dulce
PS2040	PS2040	200mm	400mm	27mm	Autoportante	Acero dulce
PS1060	PS1060	100mm	600mm	27mm	Autoportante	Acero dulce
PS2060	PS2060	200mm	600mm	27mm	Autoportante	Acero dulce
PS1080	PS1080	100mm	800mm	27mm	Autoportante	Acero dulce
PS2080	PS2080	200mm	800mm	27mm	Autoportante	Acero dulce
PS1030	PS1030	100mm	300mm	27mm	Autoportante	Acero dulce

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Familia de productos	Material del armario
PS2030	PS2030	200mm	300mm	27mm	Autoportante	Acero dulce
PS1100	PS1100	100mm	999mm	27mm	Autoportante	Acero dulce
PS2100	PS2100	200mm	999mm	27mm	Autoportante	Acero dulce

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

