

Rack anti-sismique à cadre ouvert et 4 montants



Les racks anti-sismiques à cadre ouvert à 4 montants combinent la sécurité de montage d'un coffret et l'accessibilité d'un rack. Utilisés dans les centres de données de communication et les salles de télécommunication à risque sismique ou soumis aux vibrations, ces racks à profondeur réglable supportent des équipements de réseau plus longs et plus lourds et peuvent être associés à des racks standard à 2 ou 4 montants pour agrandir les installations existantes.

NORMES INDUSTRIELLES

cUL C22.2 No. 182,4 Listed; File No. E230874

cUL C22.2 No. 182.4 Listed; File No. E230874

lb.) d'équipement installé

kg) of equipment installed

EIA 310-D

OSHPD Pre-Approval OPM-0199-13

NEBS is a trademark of Telcordia

NEBS is a trademark of Telcordia

FONCTIONS

Le rack est entièrement soudé pour une rigidité maximale

EIA universel 5/8 -5/8 -1/2 po avec trous carrés espacés pour équipements et accessoires de rack 19 pouces

Cornière arrière réglable de 0 à 39,09 pouces (0 à 993 mm)

La hauteur nominale est de 7 pieds (2,1 m)

Regroupement possible avec les racks à cadre ouvert de 2 et 4 montants

Structure avant ouverte Waterfall Top intégrée

Trous pré-perçés sur le dessus pour faciliter l'installation du chemin de câble

Découpures d'entrée de câble supérieures et inférieures

Provision de mise à la terre avec symbole de terre

Nombreux composants correspondants pour la gestion des équipements et des câbles

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau	Finition
E4SDR19FM45U	14243	2185mm	679mm	1013mm	Acier doux	Revêtement poudré

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



©2026 nVent. Toutes les marques de commerce et logos de nVent sont la propriété de nVent Services GmbH ou de ses filiales. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré automatiquement par le système.