


# Bærestenger, CB



Bæreskinnen kan justeres i bredden eller i dybden, og hjelper med å sørge for pålitelig montering av utstyr og tilbehør i skapet.

## FUNKSJONER

Beskrivelse: For tungt utstyr, som transformatorer, montert i bunnen av skapet.

Materiale: 3 mm sinkbelagt stål.

Pakning: 2 skinner med monteringsutstyr.

**Materiale:** Lakkert stål  
**Overflate:** Sinkbelagt  
**Tykkelse:** 1.5mm

## SPESIFIKASJONER

| Katalognummer | E-nummer | Høyde | Bredde | Dybde | Belastningsklasse | Kapslingsmateriale |
|---------------|----------|-------|--------|-------|-------------------|--------------------|
| CB400         | 2414786  | 74mm  | 400mm  | 23mm  | 2500N             | Lakkert stål       |
| CB500         | 2414787  | 74mm  | 500mm  | 23mm  | 2100N             | Lakkert stål       |
| CB600         | 2414788  | 74mm  | 600mm  | 23mm  | 1800N             | Lakkert stål       |
| CB800         | 2414789  | 74mm  | 800mm  | 23mm  | 1300N             | Lakkert stål       |

## YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Maksimal bærevekt indikert for hver skinne.

## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.