

Skjæremaskin, NC-CUT

Kutter av kabelkanal og DIN-skinne



FUNKSJONER

Beskrivelse: Den halvautomatiske NC-CUT-maskinen optimaliserer kutting av DIN-skinner og kabelkanaler for å øke arbeidsproduktiviteten og minimere avfall fra kuttingen. Maskinprogramvaren importerer det forhåndsopprettede paneloppsettet, genererer en forenklet kutteliste og veileder operatøren gjennom hele prosessen. Motorisert endestopp eliminerer manuell måling og hindrer potensielle menneskelige feil. Egnet for produksjon av én enhet, serieproduksjon eller prefabrikking for fremtidig bruk.

Brukergrensesnitt: Moderne driftsløsning med 19-tommers berøringsskjerm, tastatur med styrekule og PC med Windows 10 64-biters operativsystem.

Skriver: Etiketter skrives ut for å identifisere hver produserte del for å sikre en rask og pålitelig montering av panelet.

Maskinbart materiale: Kabelkanal med opptil en bredde på 125 mm. DIN-skinner NS 15, NS 35/7,5 og NS 35/15 (i henhold til EN 60 715). Samleskinner NLS-CU 3/10. Kuttelengde for kabelkanaler, DIN-skinner og samleskinner er begrenset mellom 140 og 2200 mm.

Nøyaktighet: Nøyaktig kutting med en toleranse på 0.5 mm.

Maskinprogramvare: Programvaren er inkludert for intuitiv programmering.

Grensesnitt: Prosjekter som har blitt generert med nesten alle tilgjengelige CAD- og E-planning-systemer på markedet, kan behandles direkte på maskinprogramvaren ved hjelp av CSV- eller TXT-filer med listen over deler som kan bli importert direkte på maskinprogramvaren.

Nominell spenning: 240 V, 1~, 50 Hz.

Nominell strøm: 8 / 16 A.

SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Høyde	Bredde	Dybde	Materiale	Overflate	Farge
NCCUT2000	1000mm	4215mm	900mm	Lakkert stål	Pulverbelagt	Svart, Rød

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.