

Platina de montagem intermédia, MPF

Estas placas intermédias proporcionam uma superfície de montagem plana em armários combinados quando a placa de montagem não está instalada ao nível da estrutura. A superfície de montagem contínua criada permite que o espaço seja utilizado de forma mais eficiente.

CARACTERÍSTICAS

Descrição: Para preencher o espaço vazio entre duas platinas de montagem adjacentes, proporcionando uma superfície contínua de trabalho entre dois ou mais armários combinados.

Material: Aço zincado de 2 mm.

Quantidade por embalagem: 1 platina com acessórios de montagem.

Em configurações combinadas, é necessário utilizar os suportes MPD02 juntamente com os suportes de fixação fornecidos com o armário e placa de montagem. É necessário utilizar os suportes MPA06 se o armário for fornecido sem suportes de fixação. Não é possível utilizar uma placa MPF com placas de montagem se estas forem instaladas na posição mais atrás.



Material: Aço Macio
Acabamento: Chapa de Aço Zincada
Espessura: 2mm

ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Material do gabinete
MPF1800	1800mm	102mm	25mm	Aço Macio
MPF2000	2000mm	102mm	25mm	Aço Macio
MPF2200	2200mm	102mm	25mm	Aço Macio
MPF1200	1200mm	102mm	25mm	Aço Macio
MPF1400	1400mm	102mm	25mm	Aço Macio
MPF1600	1600mm	102mm	25mm	Aço Macio

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Em configurações combinadas, é necessário utilizar os suportes MPD02 juntamente com os suportes de fixação fornecidos com o armário e placa de montagem. É necessário utilizar os suportes MPA06 se o armário for fornecido sem suportes de fixação. Não é possível utilizar uma placa MPF com placas de montagem se estas forem instaladas na posição mais atrás.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

